

CEWKI I STYKI POMOCNICZE PRZEKAŹNIKÓW WYPROWADZIĆ NA LISTWĘ ZACISKOWĄ XS

ZASILANIE	01	02	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13
Zasilanie z RB	Kontrola napięcia	Ochronnik przepięciowy	Oświetlenie pom. 1/3	Oświetlenie pom. 1/11,14,	Oświetlenie pom. 1/7,8,6,5, 1/6/1,4,12,13, 1/10	Oświetlenie pom. 1/1	Oświetlenie pom. 1/5 1/9	Oświetl.ewak. pom.	gniazda 230V pom. 1/3	gniazda 230V pom. 1/10,11, 1/12,13,14	gniazda 230V pom. 1/4,5,6, 1/6/1,1/1	gniazda 230V pom. 1/9	gniazda 230V pom. 1/7,8	gniazda 230V pom. rez.	Rezerwa
10	–	–	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,06	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	–
YDYżo 5x10	LgY	–	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	–
	4x1,5	–	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	4x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	–

1. W rozdzielnicy pozostawić rez. na 20 % zaprojektowanych modułów.
2. W rozdzielnicy przewidzieć zamykanie na ten sam zamek wszystkie rozdzielnice.

Samoczynne wyłączenie

AQUACO

AQUACO Sp. z o.o.
ul. św. Mikołaja 8-11
50-125 Wrocław

INWESTOR:
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
RYNEK RATUSZ 1
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
ADRES: ul. 1-go Maja 59 dz. nr 1 ; 2 ; 3/3 ; 40 Kąty Wrocławskie
TYTUŁ: Schemat strukturalny rozdzielnicy RP1 0,4 kV

SKALA 1 : 100 | ZNAK PRACY 1610
DATA 11.2016
STADIUM P.W.
NR RYS. IE.B-06

IE
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Witold Knysz — nr upr.462/89/UW
SPRAWDZIŁ: mgr inż.Wojciech Winczaszek — nr upr.496/01/DUW